



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-15

Version: 1.03

## MS56 Telefonispecifikation

EANCOM® 2002 S3 MSCONS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 9.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
<b>UNA</b>	<b>Service string advice</b>	<b>C</b>		
UNA1	Component data element separator	M an1		
UNA2	Data element separator	M an1		
UNA3	Decimal notation	M an1		
UNA4	Release indicator	M an1		
UNA5	Reserved for future use	M an1		
UNA6	Segment terminator	M an1		
Exempel: <i>UNA:+.?'</i>				
<b>UNB</b>	<b>Interchange header</b>	<b>M</b>		
S001	Syntax identifier	M		
0001	Syntax identifier	M a4		
0002	Syntax version number	M n1		
S002	Interchange sender	M		
0004	Sender identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S003	Interchange recipient	M		
0010	Recipient identification	M an..35		Global Location Number (GLN)
0007	Partner identification code qualifier	C an..4	14 EAN International	
S004	Date/time of preparation	M		
0017	Date of preparation	M n6		
0019	Time of preparation	M n4		
0020	Interchange control reference	M an..14		
Exempel: <i>UNB+UNOC:3+7350004280001:14+738103660000:14+061010:1116+555888777623'</i>				
<b>UNH</b>	<b>Message header</b>	<b>M</b>		
0062	Message reference number	M an..14		
S009	Message identifier	M		
0065	Message type	M an..6	MSCONS Metered services consumption report message	
0052	Message version number	M an..3	D Draft version/UN/EDIFACT Directory	
0054	Message release number	M an..3	01B Release 2001 - B	
0051	Controlling agency	M an..2	UN UN/CEFACT	
0057	Association assigned code	C an..6	EAN004 EAN version control number (EAN Code)	
Exempel: <i>UNH+4987645+MSCONS:D:01B:UN:EAN004'</i>				
<b>BGM</b>	<b>Dokumenttyp och -nummer</b>	<b>M</b>		
C002	Document/message name	C N		
1001	Document name code	C an..3		
C106	Document/message identification	C M		
1004	Document identifier	C an..35 M		T1191 Telefonispecifikationsnummer
1225	Message function code	C an..3 M	9 Original	
Exempel: <i>BGM++9123456+9'</i>				
<b>DTM</b>	<b>Dokumentdatum</b>	<b>M</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date or time or period value	C an..35 M		T1192 Datum för telefonispecifikationen
2379	Date or time or period format code	C an..3 M	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+137:200504041122:102'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>RFF</b>	<b>Referens till faktura</b>	<b>M</b>		
C506	Reference	M		
1153	Reference code qualifier	M an..3	IV Invoice number	
1154	Reference identifier	C an..70 M		T0089 Referens till faktura
Exempel: <i>RFF+IV:7576293'</i>				
<b>SG1</b>		<b>C</b>		
<b>DTM</b>	<b>Fakturadatum</b>	<b>C</b>		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-15

Version: 1.02

## MS56 Telefonispecifikation

EANCOM® 2002 S3 MSCONS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 9.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	137 Document/message date/time	
2380	Date or time or period value	C an..35 M		T0062 Fakturadatum
2379	Date or time or period format code	C an..3 M	102 CCYYMMDD	
Exempel: <i>DTM+137:200601012211:102'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Köparen</b>	<b>M</b>		
3035	Party function code qualifier	M an..3	BY Buyer	
C082	Party identification details	C		
3039	Party identifier	M an..35 M		T0008 Köparens identitet, GLN
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+BY+7381036600000::9'</i>				
<b>SG2</b>		<b>C</b>		
<b>NAD</b>	<b>Leverantören</b>	<b>M</b>		
3035	Party function code qualifier	M an..3	SU Supplier	
C082	Party identification details	C		
3039	Party identifier	M an..35 M		T0009 Leverantörens identitet, GLN
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3	9 EAN (International Article Numbering association)	
Exempel: <i>NAD+SU+7350004280001::9'</i>				
<b>UNS</b>	<b>Section control</b>	<b>M</b>		
0081	Section identification	M a1	D Header/detail section separation	
Exempel: <i>UNS+D'</i>				
<b>SG5</b>		<b>M</b>		
<b>NAD</b>	<b>Brokare, namn</b>	<b>M</b>		
3035	Party function code qualifier	M an..3	DP Delivery party	
C082	Party identification details	C N		
3039	Party identifier	M an..35		
C058	Name and address	C N		
3124	Name and address description	M an..35		
C080	Party name	C M		
3036	Party name	M an..35 M		T0293 Brokare, namn
Exempel: <i>NAD+DP+++Niils Hult'</i>				
<b>SG6</b>		<b>M</b>		
<b>LOC</b>	<b>Abonnemangsnummer</b>	<b>M</b>		
3227	Location function code qualifier	M an..3	17E Location of meter (EAN Code)	
C517	Location identification	C M		
3225	Location name code	C an..25 M		T1193 Abonnemangsnummer
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3	91 Assigned by supplier or supplier's agent	
C519	Related location one identification	C		
3223	First related location name code	C an..25 N		
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3 N		
3222	First related location name	C an..70 M		T1194 Destination
Exempel: <i>LOC+17E+070-3277033::91+++SMS'</i>				
<b>SG9</b>		<b>C</b>		
<b>LIN</b>	<b>Fakturerad artikel</b>	<b>M</b>		
1082	Line item identifier	C an..6		T0051 Radnummer
1229	Action request/notification description code	C an..3 N		
C212	Item number identification	C		



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-15

Version: 1.02

## MS56 Telefonispecifikation

EANCOM® 2002 S3 MSCONS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 9.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

		Format	Kod	Term
7140	Item identifier	C an..35 M		T0068 Fakturerad artikel, GTIN
7143	Item type identification code	C an..3 M	SRV EAN.UCC Global Trade Item Number	
Exempel: <i>LIN+1++X:SRV'</i>				
<b>SG9</b>		<b>C</b>		
<b>PIA</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>C</b>		
4347	Product identifier code qualifier	M an..3	5 Product identification	
C212	Item number identification	M		
7140	Item identifier	C an..35 M		T0172 Leverantörens artikelnummer
7143	Item type identification code	C an..3	SA Supplier's article number	
Exempel: <i>PIA+5+AB013846:SA'</i>				
<b>SG9</b>		<b>C</b>		
<b>IMD</b>	<b>Artikelbenämning</b>	<b>C</b>		
7077	Description format code	C an..3	F Free-form	
C272	Item characteristic	C M		
7081	Item characteristic code	C an..3 M	ANM Article name (EAN Code)	
C273	Item description	C M		
7009	Item description code	C an..17 N		
1131	Code list identification code	C an..17 N		
3055	Code list responsible agency code	C an..3 N		
7008	Item description	C an.. M	256	T0018 Artikelbenämning
Exempel: <i>IMD+F+ANM+:::SMS inrikes'</i>				
<b>SG9</b>		<b>C</b>		
<b>PRI</b>	<b>Öppningsavgift</b>	<b>C</b>		
C509	Price information	C		
5125	Price code qualifier	M an..3	INF Information	
5118	Price amount	C n..15 M		T1198 Öppningsavgift
5375	Price type code	C an..3 M	CT Contract	
Exempel: <i>PRI+INF:0.45:CT'</i>				
<b>SG9</b>		<b>C</b>		
<b>MOA</b>	<b>Radbelopp</b>	<b>C</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type code qualifier	M an..3	203 Line item amount	
5004	Monetary amount	C n..35 M		T0071 Radbelopp
Exempel: <i>MOA+203:27.39'</i>				
<b>SG9</b>		<b>C</b>		
<b>MOA</b>	<b>Totalt skattebelopp</b>	<b>C</b>		
C516	Monetary amount	M		
5025	Monetary amount type code qualifier	M an..3	124 Tax amount	
5004	Monetary amount	C n..35		T2022 Totalt skattebelopp
Exempel: <i>MOA+124:9'</i>				
<b>SG10</b>		<b>M</b>		
<b>QTY</b>	<b>Fakturerad kvantitet</b>	<b>M</b>		
C186	Quantity details	M		
6063	Quantity type code qualifier	M an..3	47 Invoiced quantity	
6060	Quantity	M an..35		T0069 Fakturerad kvantitet
6411	Measurement unit code	C an..3		T0055 Måttenhet för kvantitet
Exempel: <i>QTY+47:45:PCE'</i>				
<b>SG10</b>		<b>M</b>		
<b>DTM</b>	<b>Uppkopplingstidpunkt</b>	<b>C M</b>		
C507	Date/time/period	M		
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	44E Connection date/time (EAN Code)	
2380	Date or time or period value	C an..35 M		T1196 Uppkopplingstidpunkt
2379	Date or time or period format code	C an..3 M	204 CCYYMMDDHHMMSS	



# Meddelandespecifikation

Publiceringsdatum: 2011-03-15

Version: 1.02

## MS56 Telefonispecifikation

EANCOM® 2002 S3 MSCONS

Tillhör affärsdokumentspecifikation: ADS 9.1.6

För korrekt implementering krävs att meddelandespecifikationen läses tillsammans med tillhörande affärsdokumentspecifikation och handledning. Exempelen i varje segment ska läsas fristående och inte i kombination med övriga exempel.

### GS1 Sweden ESAP

	Format	Kod	Term
Exempel: <i>DTM+44E:20110101060000:204'</i>			
<b>SG10</b>		<b>M</b>	
<b>DTM</b>	<b>Nedkopplingstidpunkt</b>	<b>C</b>	
C507	Date/time/period	M	
2005	Date or time or period function code qualifier	M an..3	45E Disconnection date/time (EAN Code)
2380	Date or time or period value	C an..35 M	T1197 Nedkopplingstidpunkt
2379	Date or time or period format code	C an..3 M	204 CCYYMMDDHHMMSS
Exempel: <i>DTM+45E:20110201060000:204'</i>			
<b>UNT</b>	<b>Message trailer</b>	<b>M</b>	
0074	Number of segments in the message	M n..6	
0062	Message reference number	M an..14	
Exempel: <i>UNT+20+4987645'</i>			
<b>UNZ</b>	<b>Interchange trailer</b>	<b>M</b>	
0036	Interchange control count	M n..6	
0020	Interchange control reference	M an..14	
Exempel: <i>UNZ+1+555888777623'</i>			